

ELKOR

www.elkor.it

MP33 34M5

Guadagno B3 36 dB - UHF 33 dB

Livello di uscita B3 UHF 121 dB

Telealimentazione elettronica min.20 max. 80 mA

Alimentazione 12 volt 160 mA

CE

Tr. 40

B⁵
36 / 48

Tr. 36,37,38

B⁴
21 / 40

Ingr.
b³

OUT

Antenna utilizzata
per ricezione
MUX Nazionali
Mediaset 1: 46
Mediaset 2: 36
Mediaset 3: 38
Persidera 2: 42 o 48
Persidera 3: 47
Persidera 1: 44 *
*** in alcune zone è
disponibile sul 32**

+ eventuali mux
Locali

Ingresso b⁵ 36 / 48
con Trappola
su canale 40

Ingresso 21 / 40
con 2 Trappole
su canali Mediaset 36, 38

Antenna utilizzata
per ricezione
MUX RAI
26, 30, 40 +
La7 : 25 o 33
Dfree: 23 o 24

Persidera 1: 32 *

+ eventuali mux
Locali

* il mux Persidera 1
in alcune zone è
disponibile sul 44

ELKOR



MP33 34T5

www.elkor.it



Guadagno B3 36 dB - UHF 33 dB

Livello di uscita B3 UHF 121 dB

Telealimentazione elettronica min.20 max. 80 mA

Alimentazione 12 volt 160 mA

Tr. 40 / 41

Tr. 36,37,38

B⁵
36 / 48

B⁴
21 / 41

Ingr.
b³

OUT



Antenna utilizzata per ricezione MUX Nazionali

- Mediaset 1: 46
- Mediaset 2: 36
- Mediaset 3: 38
- Persidera 2: 42 o 48
- Persidera 3: 47
- Persidera 1: 44 ***

** in alcune zone è disponibile sul 32*

+ eventuali mux Locali

Ingresso b⁵ 36 / 48 con Trappola su canali 40 e 41

Ingresso 21 / 41 con 2 Trappole su canali Mediaset 36, 38

Antenna utilizzata per ricezione MUX RAI

- 26, 30, 40 +
- La7 : 25 o 33
- Dfree: 23 o 24

Persidera 1: 32 *

Rete 1° Toscana canale 41 + eventuali mux Locali

** il mux Persidera 1 in alcune zone è disponibile sul 44*

